

Zestawienie montażowe																										
Lp	nr słupa	wykop	kabel YAKY 4x25mm ²	kabel YAKY 4x35mm ²	folia niebieska	opaski kablowe Oki	rutra AROT DVK 75	przecisk AROT SRS 75	końcówka kablowa Al 25mm ²	końcówka kablowa Al 35mm ²	słup oświetleniowy ośmiokątny stalowy ocynkowany 7m	fundament do słupa oświetleniowego 7m	oprawa LED 38W	tabliczka bezpiecznikowa TB1	tabliczka bezpiecznikowa TB2	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO1 wg. rys E-2	zegar astronomiczny	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 20A	zabezpieczenie S301C 10A	zabezpieczenie S301C 6A	wkładka bezpiecznikowa WTN 00/gG 25A	przewód YDYp 3x2,5mm ²	bednarka ocynkowana	uziom GALMAR 4,5m	
-		m	m	m	m	szt	m	m	szt	szt	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	m	kg	kpl.	
Projektowana szafka oświetleniowa SO																										
1	istn. słup nr III/10 - proj. szafka SO3	1		4	1	2				8							1	1	1	3	1	1		1	1	
RAZEM		1	0	4	1	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	1	1	
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwód I																										
1	szafka SO3 - proj. słup nr I/1	3	7		3	3			8		1	1	1	1		1							7	2	1	
2	proj. słup nr I/1 - proj. słup nr I/2	53	59		53	8	2		8		1	1	1	1		1							7	42	1	
3	proj. słup nr I/2 - proj. słup nr I/3	57	63		57	8	1		8		1	1	1	1		1							7	45	1	
4	proj. słup nr I/3 - proj. słup nr I/4	47	53		47	7		9	8		1	1	1	1		1							7	37	1	
5	proj. słup nr I/4 - proj. słup nr I/4/1	62	68		62	9			8		1	1	1	1		1							7	49	1	
RAZEM		222	250	0	222	35	3	9	40	0	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	35	175	5	
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwód II																										
1	szafka SO3 - proj. słup nr II/1	49	55		49	8	2	10	8		1	1	1	1		1							7	39	1	
2	proj. słup nr II/1 - proj. słup nr II/2	58	64		58	8	1		8		1	1	2		1	2							14	46	1	
3	proj. słup nr II/2 - proj. słup nr II/3	59	65		59	9	20		8		1	1	1	1		1							7	47	1	
RAZEM		166	184	0	166	24	23	10	24	0	3	3	4	2	1	4	0	0	0	0	0	0	28	131	3	
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - obwód III																										
1	szafka SO3 - proj. słup nr III/1	63	69		63	9		10	8		1	1	1	1		1							7	50	1	
2	proj. słup nr III/1 - proj. słup nr III/1/1	43	48		43	7	1	11	8		1	1	1	1		1							7	34	1	
3	proj. słup nr III/1/1 - proj. słup nr III/1/2	53	59		53	8		10	8		1	1	1	1		1							7	42	1	
4	proj. słup nr III/1 - proj. słup nr III/2	57	63		57	8		11	8		1	1	1	1		1							7	45	1	
5	proj. słup nr III/2 - proj. słup nr III/3	56	62		56	8	2		8		1	1	1	1		1							7	44	1	
6	proj. słup nr III/3 - proj. słup nr III/4	58	64		58	8		5	8		1	1	1	1		1							7	46	1	
RAZEM		330	365	0	330	49	3	47	48	0	6	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	42	261	6	
PODSUMOWANIE - Linia kablowa nN 0,4kV																										
RAZEM		719	799	4	719	110	29	66	112	8	14	14	15	13	1	15	1	1	1	3	1	1	105	568	15	